



# NIAGARA RAIN SED1-2K MIT DECKENELEMENT PVC

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

### Programm 1: Tropenregen

Nach Abruf per Taster in der Duschkabine wechselt die Beleuchtung von weißem Raumlicht zu rot. Ein warmer Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen prasselt auf den Duschenden nieder. Man hört Vögel zwitschern. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Tropenregen und die Musik schalten ab.

### Programm 2: Nebeldusche

Nach Abruf per Taster in der Duschkabine wechselt die Beleuchtung von weiß zu blau. Ein kalter, erfrischender Nebelregen mit sehr feinen Wassertröpfchen beginnt zu sprühen. In der Ferne hört man Meeresrauschen. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Nebel und die Musik schalten ab.

### Programm 3: Niagara Rain

Das Programm beginnt mit der kalten, erfrischenden Nebeldusche und blauem Licht. In der Ferne hört man Meeresrauschen. Anschließend kommt der warme Tropenregen mit dicken, weichen Tropfen dazu und arbeitet zusammen mit dem Nebel. Die Beleuchtung geht in einen automatischen rot-grünen Farbwechsel über. Im letzten Programmschritt endet der warme Tropenregen und das Programm läuft mit dem Kaltnebel und einem automatischen blau-grünen Farbwechsel aus. Nach Ende des Programms wechselt die Beleuchtung wieder auf Raumlicht, der Nebel und die Musik schalten ab.

## LIEFERUMFANG ALS KOMPLETTPAKET

### STEUERPANEEL



Steuerpaneel inkl. aufgelistete Bauteile verrohrt, vorverdrahtet und auf Montageplatte PP grau vormontiert - Art.-Nr. 14128:

- 2 x Zulauf mit Vorfilter und Kugelhahn MS 1/2" IG
- Thermomischer JRG 1/2" mit Rückschlagventilen
- 2 x Abgang mit Magnetventil 1/2" und Verschraubung 1/2"
- Mikroprozessor-Steuerung EDS1 im Gehäuse

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Elektrischer Anschluss | 230 V-AC, 50 Hz    |
| Anschlussleistung      | 100 W              |
| Wasserzulauf           | 2 x 1/2" IG        |
| Größe (B/H/T)          | 500 x 650 x 200 mm |
| Gewicht                | ca. 7 kg           |

### TASTER



- 1 x Tasterplatte 3-fach Alu-Dibond - Art.-Nr. 19013
- 1 x Tastergehäuse 3-fach - Art.-Nr. 21031-1
- 1 x Namensschild "Tropenregen" - Art.-Nr. 15112
- 1 x Namensschild "Nebeldusche" - Art.-Nr. 15114
- 1 x Namensschild "Niagara Rain" - Art.-Nr. 23923

### DECKENELEMENT INKL. BELEUCHTUNG



1 x Deckenelement PVC weiß Ø 800 x 19 mm, mit 3 LED Spots RGB Ø 48 mm, inkl. Lichtsteuerung SAU und 7 m Anschlusskabel mit 4 Anschlüssen für 4 Düsen - Art.-Nr. 21768-3

### DÜSEN

- 2 x Tropenregendüse 1/2" Anschluss - Art.-Nr. 13528
- 2 x Blende für Tropenregendüse - Art.-Nr. 13879
- 2 x Nebeldüse 1/2" Anschluss - Art.-Nr. 13526
- 2 x Blende für Nebeldüse - Art.-Nr. 13877

### SOUND



- 1 x Soundmodul mit MP3-Player - Art.-Nr. 18824-1
- 1 x Feuchtraumlautsprecher - Art.-Nr. 14366-4

### BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Technikraum/-schrank zum Einbau des Steuerpaneels
- Spannungsversorgung
- Wasseranschluss kalt 1/2"
- Wasseranschluss warm 1/2"
- Benötigter Druck am Übergabepunkt: 3 bar Fließdruck
- Wassermenge max.: ca. 60 l/min beim Einsatz von 2 Regen- und 2 Nebeldüsen
- Verrohrung zu den Düsen

### ZUBEHÖR / OPTIONEN

- Optional kann statt Deckenelement PVC auch Corian® oder hinterleuchtet verwendet werden